

Bauanleitung Teelichtofen

Material:

- 1x 12er Tontopf (Durchmesser: 13 cm)
- 1x 8er Tontopf (Durchmesser 9 cm)
- 1x Tonschale (Durchmesser: 13 cm) mit Loch (12 mm)
- 6x Unterlegscheibe (10,5x30 mm)
- 6x Mutter (Größe 10)
- 1x Hutmutter (Größe 10)
- 1x Gewindestange (20 cm x 10mm) zurecht gesägt
- 2x Teelicht



Bauanleitung:

1. Schraube 2 Muttern wie in der Skizze auf die Gewindestange (1,6 – [Mutter] – 13,0 – [Mutter] – 4,2 cm)



2. Den Fuß bauen

- Am 1,6 cm - Ende: Unterlegscheibe, Tonschale, Unterlegscheibe auffädeln
- Mit Mutter befestigen, gut festschrauben



3. Den 8er Tontopf aufhängen

- Stelle den „Ofen“ auf den Fuß
- Unterlegscheibe von oben auf die Gewindestange fädeln
- 8er Tontopf vorsichtig aufhängen
- Unterlegscheibe auffädeln



4. Abstandhalter

- Mit einer Mutter den 8er Tontopf festschrauben
- 2 weitere Muttern als Abstandhalter aufschrauben (insgesamt 3 Muttern)
- Unterlegscheibe auffädeln



5. 12er Tontopf befestigen

- den 12er Tontopf aufhängen
- Unterlegscheibe auffädeln
- Mit Hutmutter festschrauben



Stelle zwei Teelichter auf gegenüberliegenden Seiten in den Ofen, zünde sie an und schon wird es warm! :)